

4.1	NASLOVNA STRAN
-----	----------------

<p>ŠTEVILČNA OZNAKA IN VRSTA NAČRTA:</p> <p><b>4 - NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME</b></p>	
<p>INVESTITOR:</p> <p><b>Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško</b></p>	
<p>OBJEKT:</p> <p><b>Turistično informacijski center Rimske Toplice</b></p>	
<p>VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:</p> <p><b>Projekt za izvedbo - PZI</b></p>	
<p>ZA GRADNJO:</p> <p><b>Nova gradnja</b></p>	
<p>PROJEKTANT:</p> <p><b>Energetsko svetovanje Marko Kos s.p.</b>  <b>Šentrupert 126, 8232 Šentrupert</b></p> <p><b>Žig:</b> <b>Podpis:</b></p>	
<p>ODGOVORNI PROJEKTANT:</p> <p><b>Mitja Lisec, univ. dipl. inž. el., IZS E-1374</b></p> <p><b>Žig:</b> <b>Podpis:</b></p>	
<p>ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:</p> <p>Številka projekta: 37/2016  <b>Številka načrta: 32/2017</b>          Številka izvoda: 1 2 3 4 5          Kraj in datum izdelave: <b>Šentrupert, november 2017</b></p>	
<p>ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:</p> <p><b>Gordana Vesel, univ. dipl. inž. arh., ZAPS - 0493</b></p> <p><b>Žig:</b> <b>Podpis:</b></p>	

<b>4.2</b>	<b>KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 32/2017-E</b>
------------	--

<b>4.1</b>	<b>Naslovna stran</b>		
<b>4.2</b>	<b>Kazalo vsebine načrta</b>		
<b>4.3</b>	<b>Izjava odgovornega projektanta načrta (samo v PGD)</b>		
<b>4.4</b>	<b>Tehnično poročilo</b>		
<b>4.5</b>	<b>Risbe</b>		
	Priloga:		
	4.5.1.1	Razdelilec R info 1	
	4.5.1.2	Razdelilec R info 2	
	4.5.2	Tloris pritličja - razsvetljava, moč, rač. mreža	1:50
	4.5.3	Tloris strehe - inštalacija strelovoda	1:50
	4.5.4	Situacija - NN priključek	1:250
	4.5.4.1	Enopolna shema	
	4.5.4.2	Razvod	
	4.5.4.3	Dispozicija opreme glede na enopolno shemo	
	4.5.4.4	Križanje elektroenergetskega kabla z vodo in kanalizacijo	
	4.5.4.5	Križanje TK kabla z vodo in kanalizacijo	
	4.5.4.6	Prerez kabelskega jarka	
	4.5.4.7	Križanje elektroenergetskega kabla s cesto	

## PROJEKTNA NALOGA

### ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČEK

Za predmetni objekt: **Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško**

Za izvedbo električnih instalacij pri investitorju **Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško** na objektu **Turistično informacijski center Rimske Toplice** je potrebno izdelati PZI načrt električnih instalacij.

Vsa elektroinštalacija mora biti zasnovana na obstoječih domačih, sicer pa po veljavnih evropskih standardih, izdelana pa po veljavnih domačih in tujih predpisih.

Vgrajena oprema mora biti glede na izvor opremljena z ustreznimi atesti in certifikati.

## 4.4 TEHNIČNO POROČILO

### 4.4.1 SPLOŠNO

Za investitorja **Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško** je potrebno izdelati PZI načrt električnih inštalacij za **Turistično informacijski center Rimske Toplice**

Investitor: **Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško**

Projekt je izdelan na osnovi projektne naloge, situacije, zahtev iz projektnih pogojev pristojne elektro distribucije in veljavnih Slovenskih predpisov in standardov.

Vsa dela morajo biti izvedena po veljavnih tehniških predpisih z upoštevanjem predpisov in pravil o varnosti pri delu.

#### **4.4.2 DOVOD IN MERITEV ELEKTRIČNE ENERGIJE**

##### **4.4.2.1 POTEK OBSTOJEČEGA EL. ENERGETSKEGA OMREŽJA**

Objekt bo priključen preko obstoječega NN droga.

##### **4.4.2.2 TEHNIČNI POGOJI**

Objekt bo priključen preko obstoječega NN droga na parceli št. 1377/1. Do prostostoječe priključne omarice je potrebno položiti kabel NAY2Y-J 4x70+1,5 mm<sup>2</sup>. Kabel je potrebno po drogu ustrezno pritrditi ter do višine 3m ustrezno zaščititi z zato primerno zaščitno kineto. Do stikalnih blokov R info 1 in R info 2 je potrebno položiti kabelski vod NYY-J 5x10 mm<sup>2</sup>.

Na objektu mora biti izvedena glavna izenačitev potenciala GIP.

Predmet projekta je izdelati elektroinštalacije za Turistično informacijski center. Vsi kabelski vodniki morajo biti zaščiteni v PVC ceveh fi 16 mm. Kabelski vodniki potekajo delno po kabelskih policah in delno podometno za stenami.

Vsi kovinski deli morajo biti med seboj povezni v doze IP (izenačitev potenciala) dodatna izenačitev potenciala in združene v GIP glavno izenačitev potenciala.

#### **4.4.4 MERITVE-POSKUSNO OBRATOVANJE**

Po opravljenih montažnih delih je potrebno poskrbeti za poskusno obratovanje ter funkcionalni preizkus obratovanja. Izvesti je potrebno meritve električnih inštalacij ter preložiti merilna poročila. Prav tako je potrebno izvesti meritve ozemljitvenih upornosti na obstoječem strelvodnem sistemu...

#### **4.4.5 NAVODILA**

Vsa dela pri izkopu, polaganju in zaščiti kablov, se morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter z upoštevanjem določil republiškega zakona o varstvu pri delu. Pred pričetkom zemeljskih del za polaganje kabla oziroma kabelske kanalizacije je potrebno označiti vse ostale komunalne vode, ki potekajo v bližini.

Potrebno je tudi naročiti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih organizacij nad izvajanjem del.

Zemeljska dela v bližini električnih kablov se morajo izvajati ročno in zelo pazljivo. Stalno mora biti prisotna odgovorna oseba izvajalca in predstavnik Elektro distribucije.

Izkopan kabelski jarek je potrebno ograditi. V nočnem času in v času slabe vidljivosti mora biti gradbišče osvetljeno. Na cesti je potrebno postaviti cestno prometno signalizacijo.

#### 4.4.6.1 Splošno

Vsa elektro instalacijska dela morajo biti izvedena v celoti skladno z obstoječimi in veljavnimi tehniškimi predpisi in standardi.

Izvajalec elektro instalacijskih del mora pri izbiri in nabavi materiala paziti, da bo vgradil samo tak material, za katerega proizvajalec z atestom oziroma kako drugo uradno listino izdano od pooblaščenih ustanov dokaže njegovo tehniško brezhibnost pri pogojih vgradnje oziroma uporabe.

Za vsa v predračun opisana dela in material veljajo tako glede stroškov kot glede izdelave vrednosti v podjetjih, katerih predmet poslovanja so elektro montažna dela. V primeru uporabe drugačnega materiala je potrebno upoštevati navedbe drugega odstavka tega poglavja in dobiti pristanek nadzornega organa.

Izvajalec je dolžan pisмено obvestiti projektanta, investitorja ter nadzorni organ, če ugotovi, da so potrebne večje spremembe pri izvajanju elektro energetskih instalacij.

Za vse potrebne spremembe mora izvajalec zahtevati pisмено soglasje projektanta. Izvajalec del je dolžan koordinirati z izvajalcem gradbenih del ter z izvajalcem ostalih instalacijskih in montažnih del.

Izvajalec del je dolžan v projektu za izvedbo označiti vse manjše spremembe, ki niso povezane s funkcionalnostjo izvedbe instalacije oziroma montaže.

Izvajalec je dolžan na kraju samem izdati ustrezno izjavo, ateste in meritve o izvedbi instalacije in montiranih naprav. Skupaj z atesti in meritvami pa je dolžan posredovati potrebne prospekte in garancijske liste in navodila za uporabo naprav in instalacij.

Izvajalec del je dolžan v izvedene stikalne bloke izvesti enopolne in večpolne načrte izvedenih del z vsemi potrebnimi oznakami in popisom materiala (vgrajenimi).

Izvajalec je dolžan obračunati dela iz popisa po izvršenih dejanskih izmerah. Točne dolžine kablov in količine kosovnega materiala se določi ob montaži oziroma izvajanju del.

Po zaključenih elektro instalacijskih delih je izvajalec dolžan izdati projekt izvedenih del, v kolikor ni izvajal po projektu za izvedbo.

#### **4.4.6.2 Tehniško poročilo instalacije razsvetljave**

Pri razsvetljavi je potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja UL RS 81/2007.

Glavne smernice pri izdelavi tega projekta so:

- razsvetljava zaprtega prostora naj v okviru celotnega arhitektonskega oblikovanja prostora, ustvarja človeku tako okolje, ki zagotavlja primerno fiziološko in psihološko udobje.
- Razsvetljava mora ustrezati tehniškim in gospodarskim zahtevam,

Glede na postavljene smernice, upoštevamo v projektu razsvetljave še naslednje:

- Naravno svetlobo in vizuelne reakcije človeškega očesa v pogojih, ki jih ustvarjajo različni ambientni pri tej svetlobi,
- Proizvajanje, usmerjanje in porazdelitev svetlobe
- Način oblikovanja prostora (razsežnost, oblike).

#### **Tokokrogi instalacije razsvetljave**

Instalacijo razsvetljave izvedemo v vseh prostorih podometno v instalacijskih kanalih, kjer je to potrebno. Instalacija se izvede s kabli NYY, preseka 1,5 mm<sup>2</sup>.

V vseh prostorih je prižiganje lokalno s stikali ob vratih. Stikala so montirana na višini 1,2 m od tal.

Vsi vodi k svetilkam imajo presek 1,5 mm<sup>2</sup>, pri določanju presekov vodov posameznih tokokrogov upoštevamo:

- nazivni tok vseh v tokokrog priključenih porabnikov,
- dovoljeni padec napetosti, do najoddaljenejšega porabnika svetilke, v najbolj obremenjenem vodu,
- zahteve, da naj bodo vse tri faze enakomerno obremenjene.

#### 4.4.6.3 Tehnično poročilo instalacije moči

Pri inštalaciji vtičnic in direktni priključkov je potrebno upoštevati načrt električnih inštalacij. Vsi vodniki do vtičnic morajo imeti presek kabla 2,5 mm<sup>2</sup>.

##### 4.4.6.3.1 Inštalirane in konične moči

Priključne varovalke objekta so 3 x 25A oz. 17 kW.

##### 4.4.6.3.2 Izpad omrežne napetosti

Povratek omrežne napetosti ne povzroči nevarnosti, ker v objektu ni sistemov, ki bi bili z avtomatskim ponovnim zagonom lahko nevarni. Naprave se vzpostavijo v stanje pred izpadom napetosti. V primeru izpada omrežne napetosti se mora prižgati zasilna razsvetljava.

##### 4.4.6.3.3 Dimenzioniranje in kontrola padcev napetosti

Kable in vodnike dimenzioniramo glede na dopustno tokovno obremenitev in na padec napetost.

Trajno dovoljeni toki so določeni skladno z veljavnimi predpisi:

Dovoljeni padec napetosti med napajalno točko električne instalacije in katerokoli drugo točko glede na nazivno napetost električne instalacije, ne sme biti večji od naslednjih vrednosti

- za razsvetljavni tokokrog 3%, za tokokroge drugih porabnikov pa 5%, če se električna inštalacija napaja iz nizkonapetostnega omrežja.
- za razsvetljavni tokokrog 5%, za tokokroge drugih porabnikov pa 8%, če se električna inštalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje, ki je priključena na visoko napetost.

Kontrolo padcev napetosti izvedemo po enačbi:

$$du\% = \frac{200 \times l \times P}{\lambda \times s \times U_2} \quad \text{za enofazne tokokroge}$$

$$du\% = \frac{100 \times l \times P}{\lambda \times s \times U_2} \quad \text{za trifazne tokokroge}$$

V gornji enačbi pomeni:

du%	padec napetosti
l	dolžina vodnika v m
λ	specifična prevodnost v Sm (56 Sm-Cu; 36 Sm-Al)
S	presek vodnika v mm <sup>2</sup>
P	moč v kW
U	nazivna napetost v V

#### 4.4.7 TEHNIŠKI IZRAČUNI

- a. Računsko dimenzioniranje vodnikov
- b. Računska kontrola učinkovitosti zaščite pred posrednim dotikom v TN sistemu
- c. Kontrola ozemljitve
- d. Zaščita pred prevelikimi tokovi
- e. Zaščita pred preobremenitvenim tokom
- f. Zaščita pred kratkostičnim tokom

##### a. Računsko dimenzioniranje vodnikov

Pri dimenzioniranju vodnikov upoštevamo zahteve veljavnih standardov za padce napetosti.

Trajno dovoljeni toki ne smejo v vodnikih povzročiti višje temperature kot 70°C (za PVC izolacijo).

Iz standarda je razvidno, da so trajno dovoljeni toki za kable v našem primeru naslednji:

Kabel	Trajni tok	Faktor pol.	Faktor temp.	Kor. traj. Tok
PP-Y 3x1,5 mm <sup>2</sup>	14,5 A	0,8	1,06	12,3 A
PP-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>	19,5 A	0,8	1,06	16,5 A
PP00-Y 5x6 mm <sup>2</sup>	52,0 A	1,0	1,06	55,12 A
PP00-Y 5x10 mm <sup>2</sup>	71,0 A	1,0	1,06	75,26 A
PP00-Y 5x16 mm <sup>2</sup>	96,0 A	1,0	1,06	101,0 A
PP00-Y 5x25 mm <sup>2</sup>	119,0 A	1,0	1,06	126,0 A

Z upoštevanjem korekcijskih faktorjev za polaganje vzporednih vodnikov in temperaturo, so trajno dovoljeni toki naslednji (glej tabelo).

Za posamezne tokokroge so dejanski trajni toki izračunani po formuli:

$$I_t = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} \quad \text{za enofazne tokokroge}$$

$$I_t = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} \quad \text{za trifazne tokokroge}$$

Trajni toki so vpisani v enopolnih vezalnih shemah.

##### b. Kontrola učinkovitosti zaščite pred električnim udarom

Karakteristika zaščitne naprave in impedanca tokokroga morata biti izbrani tako, da je izpolnjen pogoj:

$$Z_s \times I_e < U_0$$



$$Z_{sk} = \sqrt{(R_i)^2 + (X_i)^2} \quad IK = \frac{U_0}{Z_{sk}}$$

Kjer pomeni:

$Z_s$	impedanca zanke okvare od izvora preko faznega vodnika do mesta okvare in nazaj preko zaščitnega vodnika do izvora.
$U_0$	nazivna napetost proti zemlji
$I_a$	tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave v določenem času (400 ms) in pogoji kot so predpisani v veljavnih standardih
$R_i$	ohmska upornost vodnika
$X_i$	induktivna upornost vodnika
$I_k$	kratkostični tok v primeru napake

### c. Kontrola ozemljitve

Najmanjši prerezi ozemljitvenega vodnika so podani s standardom.

Najmanjši prerezi zaščitnih vodnikov se določijo po formuli:

$$S = \frac{\sqrt{I^2 \cdot t}}{k}$$

Kjer je:

$S$	prerez zaščitnega vodnika v mm <sup>2</sup>
$I$	efektivna vrednost toka zemeljskega stika v A
$T$	delavni čas zaščitne naprave v s
$K$	faktor odvisen od materiala.

Izračunani prerezi morajo biti v skladu s pogoji, določenimi za impedanco okvarne zanke, tako, da okvirni tok zagotavlja delovanje zaščitne naprave v času t, ki ni daljši od 400 ms.

Upornost zaščitnega vodnika mora ustrezati pogoju:

$$RPE < \frac{50 \cdot Z_s}{U_0}$$

Kjer je:

$RPE$	upornost zaščitnega vodnika med razdelilno ploščo in glavnim izenačenjem potenciala
-------	---

$Z_s$	impedanca okvarne zanke
$U_0$	nazivna napetost proti zemlji

#### **d. Zaščita pred prevelikimi toki**

Vodniki morajo biti zaščiteni z eno ali več napravami za samodejno prekinitev napajanja v primeru:

- preobremenitve
- kratkega stika

Naprave, ki zagotavljajo zaščito pred prevelikimi in kratkostičnimi tokom:

- odklopniki, ki imajo nadtokovni sprožilnik
- odklopniki v kombinaciji z varovalkami
- varovalke gl., preizkušene po standardih
- varovalke z varovalnim vložkom gl., preizkušene v posebni napravi za preizkušanje z veliko toplotno prevodnostjo.

Naprave, ki zagotavljajo zaščito pred prevelikim tokom:

- to so zaščitne naprave z inverzno zakasnitvijo, pri katerih je lahko odklopna zmogljivost pod vrednostjo pričakovanega kratkostičnega toka v točki, kjer je naprava postavljena. Izpolnjen mora biti pogoj:

Naprave, ki zagotavljajo samo zaščito pred kratkostičnim tokom:

- te naprave se smejo postaviti tam, kjer se zaščita pred preobremenitvijo doseže na drug način ali kjer ni obvezna zaščita pred preobremenitvijo. Te naprave morajo prekiniti kratkostični tok do pričakovanega kratkostičnega toka.

Takšne naprave so lahko:

- odklopniki s kratkostičnim prožilnikom
- varovalke

#### **e. Zaščita pred preobremenitvenim tokom**

Zaščitne naprave morajo odklopiti vsak preobremenjeni tok, ki teče v vodnikih preden ta povzroči segrevanje, škodljivo za izolacijo, spoje, sponke ali okolje.

Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod pred preobremenitvijo mora izpolniti dva pogoja:

1.  $I_B < I_n < I_z$

2.  $I_2 < 1,45 \times I_z$

Kjer so:

$I_B$	tok, za katerega je tokokrog predviden
$I_z$	trajni zdržni tok vodnika in kabla
$I_n$	nazivni tok zaščitne naprave
$I_2$	tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave

#### f. Zaščita pred kratkostičnimi toki

Zaščitne naprave morajo biti sposobne prekiniti kratkostični tok, preden bi ta povzročil nevarnost zaradi toplotnih in mehanskih učinkov v vodnikih in stikih.

Pričakovani kratkostični tok se v vsaki točki določi z izračunom.

Kratkostični tokovi, ki se lahko pojavijo znotraj obravnavanega objekta so manjši od izračunanega primera.

Kratkostične zmogljivosti naprav znotraj objekta morajo presegati izračunano vrednost 0,6 kA.

Karakteristike zaščitnih naprav:

- odklopna zmogljivost ne sme biti manjša od pričakovanega kratkostičnega toka na mestu postavitve
- vsak kratkostični tok, ki se pojavi v katerikoli točki tokokroga mora biti prekinjen v času, v katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature, za kratke stike, ki trajajo do 5s, za čas  $t$  v katerem dani kratkostični tok segreje vodnike od najnižje dovoljene temperature v normalnem obratovanju, do mejne temperature približno izračuna po formuli:

$$t = K \times s / I$$

Kjer so:

$t$	trajni tok v s
$s$	prerez v $\text{mm}^2$
$I$	efektivna vrednost dejanskega kratkostičnega toka v A
$K = 115$	za bakrene vodnike s PVC izolacijo
$K = 135$	za bakrene vodnike z izolacijo iz gume, butilne gume, omrežnega polietilena in etilen propilenske gume

Vrednosti niso definirane za:

- male vodnike (prereza manj kot  $10 \text{ mm}^2$ )
- trajanja kratkega stika čez 5 s
- druge vrste spojev vodnikov
- gole vodnike

- vodnike z mineralnim izolantom

Nazivni tok kratkostične zaščitne naprave je lahko večji od dovoljene tokovne obremenitve.

Kontrola kratkostičnih tokov je bila izvršena za kabel večjih presekov. Kratkostični toki so podani v priloženi tabeli. Čas delovanja zaščite je v našem primeru  $t < 0,4$  s, tako da se vodniki ne segrejejo do dopustne temperature.

#### **4.4.8 Glavna in dodatna izenačitev potencialov**

##### **Glavna izenačitev potencialov**

Glavna izenačitev potencialov se izvede s povezavo vseh tujih prevodnih delov med seboj in z zaščitno ozemljitvijo.

Vodnik za glavno izenačitev potencialov mora medsebojno in z zaščitno ozemljitvijo povezati naslednje prevodne dele v vsakem objektu:

- glavni zaščitni vodnik (glavni nevtralni vodnik pri TN-S sistemu)
- PEN vodnik (pri TN-C ali TN-C-S sistemu)
- glavno ozemljilno sponko glavnega ozemljitvenega vodnika
- cevi in podobne kovinske konstrukcije v objektu (plinovod, vodovod, kanalizacija, vodila dvigal idr.)
- kovinske dele konstrukcij, centralne kurjave in klimatizacijskega sistema,
- sisteme zaščite pred delovanjem strele.

V TT in IT sistemih se N vodnik ne sme spojiti z ozemljitveno zbiralko.

Vsi posamezni vodniki za glavno izenačitev potencialov, morajo biti spojeni na ozemljitveno zbiralko glavne izenačitve potencialov.

Ozemljitvena zbiralka glavne izenačitve potencialov, s katero so povezani posamezni vodniki za izenačitev potencialov, mora imeti trajno in jasno označene sponke za priključek posameznih vodnikov za izenačitev potencialov.

Prerez vodnikov za glavno izenačitev potencialov mora biti med 6 in 16 mm<sup>2</sup> Cu, če vodnik ni mehansko zaščiteno, oziroma 16 mm<sup>2</sup> AL, pri čemer v tem razponu ne sme biti manjši od polovice prereza največjega zaščitnega vodnika v inštalacijskem sistemu.

Prerez ozemljilnega vodnika zbiralke za glavno izenačitev potencialov mora biti skladen z določili za zaščitne in ozemljilne vodnike.

Sistem za izenačitev potencialov se mora povezati z zaščitnimi vodniki celotne opreme, vključno z vtičnicami.

## **Dodatna izenačitev potencialov**

Dodatna izenačitev potenciala je kompenzacijski zaščitni ukrep, ki se mora uporabiti, če zaščitni pogoji za neki inštalacijski sistem niso ustrezni.

Dodatna izenačitev potencialov je v TN ali IT sistemih zelo dolgih tokokrogih in kadar je impedanca okvarne zanke prevelika, da bi se zagotovilo delovanje zaščitne naprave v predpisanem času.

Z dodatno izenačitvijo potencialov se mora znižati napetost dotika na vrednost, ki ni nevarna, in ki lahko ostane neomejeno dolgo.

Lokalno dodatno izenačitev potencialov je treba izvesti, kadar naprava, ki zagotavlja zaščito pred posrednim dotikom tokokroga ali opreme pri okvari izolacije, ne zagotavlja izklopa tokokroga v času, ki bi preprečil vzdrževanje napetosti:

- nad 50 V efektivne izmenične napetosti 15 – 1000 Hz (oziroma 24 V zaradi vlažne ali 12 V zaradi mokre kože v posebnih pogojih okolja) ali

Kadar je izvedena dodatna izenačitev potenciala, je odklopni čas samodejnega odklopa napajanja do 5 sekund primeren, če je zaščitna naprava varovalka. Če je zaščitna naprava odklopnik, je tok, ki ga je treba upoštevati, najmanjši tok, ki zagotavlja trenutno delovanje odklopnika.

Dodatna izenačitev potencialov mora vključevati vse hkrati dostopne izpostavljene prevodne dele pritrjene opreme in tuje prevodne dele, in kadar je mogoče, glavne kovinske betonske armature uporabljene v objektu.

Za učinkovitost dodatne izenačitve potencialov, je treba izpolniti pogoj, da je upornost med hkrati izpostavljenimi prevodnimi deli in tujimi prevodnimi deli količnik med vrednostjo dovoljene zgornje meje male napetosti, glede na pogoje vplivov okolice in toka, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave – za diferenčno tokovno zaščito je to delavni diferenčni tok.

Vsi posamezni vodniki za dodatno izenačitev potencialov morajo biti povezani na zbiralko za dodatno izenačitev potencialov, ki mora imeti trajno in jasno označene sponke za priključek posameznih vodnikov za dodatno izenačitev potencialov in biti povezana z zbiralko glavne izenačitve potencialov.

Prerez vodnikov za dodatno izenačitev potenciala mora biti  $4 \text{ mm}^2$ , prerez povezave med zbiralko dodatne izenačitve potencialov in zbiralko glavne izenačitve potencialov pa mora biti enak prerezum vodnikov za glavno izenačitev potencialov.

## REKAPITULACIJA STROŠKOV

Ocena investicije za preureditev kopalnic v sredinskem traktu

---

SKUPAJ: 7.750,00 € + DDV